

KANMED^o BABYBED

Bruksanvisning

Art no: BB100-401F-074 SE version 5 2020-03-25

Bruksanvisning

KANMED[®] BABYBED



Art no: BB100-401F-074 SE version 5
2020-03-25

Varning

Läs denna manual noggrant.
Felaktig användning av sängen kan
eventuellt skada patient och personal.

Tillverkad av:
Kanmed AB
www.kanmed.se



Denna manual gäller för alla Kanmed BabyBed som är tillverkade sedan januari 2017

Innehåll

1 AVSEDD ANVÄNDNING.....	3
2 VARNINGAR.....	3
3 BESKRIVNING AV SYMBOLER.....	4
4 ANVÄNDNINGSPROSEDURER.....	5
5 RENGÖRING.....	9
6 PERIODISKA KONTROLLER INNAN ANVÄNDNING.....	10
7 FELSÖKNING.....	10
8 TEKNISKA DATA.....	11
9 SERVICE OCH UNDERHÅLL.....	12
10 TILLBEHÖR /RESERVDELAR.....	14
11 GARANTIER.....	15
12 EMC INFORMATION.....	15
13 SKROTNING.....	15

BB101Standard utan rails BB100 Standard med rails BB400 Twin Version med rails



1 Avsedd användning

Avsedd användning



Den avsedda användningen av Kanmed BabyBed är att tillhandahålla en idealisk och ergonomisk samt säker vårdsäng för nyfödda och för tidigt födda barn i sjukhusmiljö. Kanmed BabyBed är också avsedd att användas tillsammans med Kanmed BabyWarmer BW3 och BabyWarmer-50.

Kanmed BabyBed skall användas av sjukhuspersonal eller av barnets föräldrar enligt de instruktioner som finns i denna manual och enligt etablerade kliniska rutiner. Enbart personer som har instruerats i säker användning av Kanmed BabyBed skall använda denna.

2 Varningar

- Använd inte Kanmed BabyBed för barn som är så stora och rörliga att det finns risk att de kan röra sig / klättra så att de kan falla ut ur sängen.
- Säkerställ att sidosargarna är korrekt placerade och säkrade i högsta läget när barnet lämnas obevakat.
- Flytta inte runt sängen när den är upphöjd till högsta läget. Försök att alltid ställa den i lägsta läget vid transport.
- Använd inte sargarna för att förflytta sängen – använd sidohandtagen eller det främre handtaget.
- Lämna inget barn obevakat om sargarna är nedfällda.
- Respektera de viktgränser som anges i manualen.
- Kontrollera att sängen känns stabil dvs. att alla hjul och bultar är åtdragna.
- Innan du ändrar höjd försäkra dig om att ingen eller inget är i vägen.
- Ta bort tältstången om sängen används utan tält.
- Tältstången är endast avsedd för tält.
- Om barn, släktingar eller patienter, eller patienter med särskilda behov kan komma att trycka / leka med fotpedalen för höjdjustering, skall kontakten dras ut. Försäkra dig om att Kanmed BabyWarmer fortfarande får ström.
- Håll säkert avstånd till andra produkter som kan höjas eller sänkas.
- Max madrastjocklek är 40 mm.
- Enbart personer som har erhållit utbildning på Kanmed BabyBed skall använda denna.

3 Beskrivning av symboler

	Läs bruksanvisningen		
Tillgängliga modeller:			
BB100	Standard BabyBed	BB101	Samma men utan rails
BB400	BabyBed för Tvillingar	BB401	Samma men utan rails
BB300	Standard BabyBed med fast höjd	BB301	Samma men utan rails
BB400F	BabyBed för Tvillingar med fast höjd	BB401F	Samma men utan rails
Högsta tillåtna säkra belastning:			
 =10Kg  =42Kg			
Sängbaljan, alla versioner: Barnets(nens) totala vikt 10 kg. Vattenmadrass(er), Gel madrasser eller andra madrass typer, totalt 10kg Lock Förvaringslåda under sängen: 2kg Förvaringslåda under sängen: 2kg Sidohandtagen: Max 3,5 kg för varje sida. Totalt 10 kilo på sidohandtagen tillsammans. Hylla: 5kg. Bakre monteringskit stolpar: 3 kg på varje Främre handtag: 5 kg (modeller utan sidorails)			
	Symbol på fotpedalen för att höja och sänka sängen (not for BB300, 301 och BB400F, 401F).		
	Symbol för lutningsfunktion, placerad på sängbaljans högra sida.		
	Uppfyller MDD 93/42 EEC		
	Jordpotentialstift.		
IP 30	Skyddad för intrång av vatten eller annat		
	Skyddsklass Typ B (Body) (inte för BB300, 301 / BB400F, 401F)		
	När sängen skall skrotas, skall den lämnas till återvinning enligt direktiv EU 2002/96/EC (WEEE) om möjligt.		
 20XX	Tillverkningsår.	 9min/h	Längsta tid som pelaren får köras nonstop per timme.
 88 Kg	Ungefärlig totalvikt av sängen, när den är lastad till max enligt angivna viktgränser.		
	Klämrisk.		

4 Användningsinstruktioner

4.1 Första rengöring

Kanmed BabyBed och tillbehör måste rengöras enligt era fastställda rutiner innan användning med patient.

Se sektion 5 **Rengöring**

Se sektion 5 för montering och borttagning av sidosargen.

4.2 Kontrollera stabilitet

Kontrollera att sängen känns stabil dvs. att alla hjul och bultar är åtdragna.

4.3 Sänka och höja Sargerna

Sidosargarna och framsargen sänks ned på följande sätt:


Ta tag i överkanten på sargen med båda händerna.

Dra upp sargen ca ½ cm. Dra den mot dig ca 2 cm och tryck försiktigt ned den. Använd båda händerna för att dra upp den till stopp, tryck den lite framåt och sen ned så att den låser sig.

Försäkra dig om att sargerna rör sig obehindrat och är oskadda.

OBSERVERA: Kontrollera att ingenting är i vägen när du sänker eller höjer sargerna.

OBSERVERA: Se avsnitt **Rengöring** för information om hur du tar bort sargarna.



4.4 Förflytta Kanmed BabyBed

Använd alltid sidohandtagen eller främre handtaget

WARNING: Använd alltid lägsta höjd när du förflyttar sängen – speciellt med barn i den.

OBSERVERA:

- Använd inte Sargarna för att förflytta sängen.
- Kom ihåg att ta bort alla kablar när du flyttar sängen.
- Använd hjulbromsarna när sängen är på plats.

4.5 Anslutning av Kanmed BabyBed till nätström

(Inte för BB300, 301 och BB400F, 401F)

Kanmed BabyBed måste anslutas till ett jordat uttag med en korrekt jordad kabel.

OBSERVERA: Det enda sättet att bryta strömmen är att dra ut kabeln vid sängen eller vid vägguttaget. Placera sängen så att du lätt kan komma åt nätkabeln. Placera nätkabeln så att ingen snubblar över den.

WARNING: För att undvika risken för en elektrisk stöt måste sängen alltid anslutas till jordat vägguttag.



4.6 Höjdjustering (Inte för BB300, 301 och BB400F, 401F)

Höjden justeras med fotpedalen.

Anslut ström och kontrollera att sängen rör sig fritt och utan konstiga ljud.

Motorn hörs tydligt – detta är en varning om att sängen rör sig.

Fotpedal kan monteras höger, vänster eller i framkant.



VARNING:

När du ändrar höjd, säkerställ att ingen person, kabel eller annat är i vägen, att ingen kabel är lindad runt pelaren eller fastnat på annat sätt.

Tänk två gånger och tryck en gång!

Om barn, släktingar eller patienter, eller patienter med särskilda behov kan komma att trycka / leka med fotpedalen för höjdjustering skall du dra ut kontakten. Försäkra dig om att Kanmed BabyWarmer fortfarande får ström.


Blockera inte pelarens rörelser när du ändrar höjd.

4.7 Lutning


När du vill luta sängen, tar du tag i båda hörnhandtagen eller det främre handtaget, och trycker in lutningsreglaget samtidigt som du ställer in önskad lutning. Släpp reglaget.

Om du anser att största lutningen är för mycket kan en tekniker enkelt reducera max lutning.

Det finns möjlighet att uppgradera lutningsfunktionen till +/- 17°, Trendelenburg. Art. nummer BB173.



Knapp för tiltfunktionen på säng med rails




Knapp för tiltfunktionen på säng utan rails

4.8 Tältstång, tält och madrass

Sätt fast Tältstången i det bakre beslaget.
Håll den vinkelrät mot sängen så att skruvarna kan passera i groparna.
Tältet har en insydd kanal för att hålla Tältet på plats.
Placera tältsidorna utanför Sargarna.
Lägg madrassen i sängen.
Användning av andra madrasser och tält än Kanmeds kan eliminera Kanmeds produktansvar.

OBS: Tältpinnen har 2 höjdpositioner.
Se till att du använder rätt tältpinne.




Stoppskruv B100/101/300/301

Stoppskruv BB400/401/400F/401F

4.9 Sängbaljan

Sängbaljan ligger "löst" ovanpå sängplattformen för att den enkelt skall kunna tas bort för rengöring av både balja och plattform.

Om du vill ha Sängbaljan fastsatt kan Kanmed tillhandahålla en specialtejp.



4.10 Förvaringslådor

Förvaringslådor med (eller utan) lock kan monteras på pelaren. Max 3 styck.

Lådor och lock kan svänga hela vägen runt och hålls på plats i innerläget.

Respektera viktbegränsningarna som är 2 kg för lådan och 2 kg för locket.



4.11 Kanmed BabyWarmer

Kanmed BabyWarmer kontrollenhet placeras bäst under sängen där den skruvas fast med den justerbara klammern.

Det finns flera sätt att montera BW3 på BabyBed.

Se www.kanmed.se, BabyBed, Downloads och leta fram dokumentet "Monteringsmöjligheter"

Kabeln för BW3 värmeelementet bör föras genom hålet i botten på sängbaljan innan den ansluts till Kanmed BabyWarmer kontrollenhet.



4.12 BabyWarmer nätsladd

Kanmed BabyWarmer ansluts till nätet med sin egen kabel eller med en kort specialkabel som ansluts på baksidan av pelaren. Se bild. (Order Nummer 800-0502)

Läs Kanmed BabyWarmer bruksanvisning för ytterligare information.



4.13 Monteringskit för BabyWarmer

Alla nya sängar är som standard utrustade med beslag bak som håller tältstången och som option, 2 rostfria rör med diameter 25mm. BabyBed kan utrustas med monteringskit för stolpmontering av BabyWarmer.

Ordernummer finns i sektion 10.

Max vikt 3 kg på var stolpe



4.14 Metallhylla

En hylla kan finnas som option. Man kan exempelvis montera en hylla fram och en förvaringslåda bak.

Art. nummer 800-0530



4.15 Andra tillbehör

Kanmed tillbehör monteras med den instruktion som medföljer tillbehöret.

Respektera viktgränserna som anges i sektion 3.

Fastsättning av annan utrustning och tillbehör kräver noggrant övervägande beträffande lämplighet, viktgränser mm. Kontakta Kanmed för råd.

Kanmed är endast ansvarig för tillbehör som levereras av Kanmed.

Se www.kanmed.se för information om tillgängliga tillbehör.

5 Rengöring

Allmän information

Kanmed BabyBed skall rengöras noggrant mellan varje patient. Följ era fastställda rutiner för rengöring och desinfektion av medicinteknisk utrustning.

Kontrollera alla delar för förslitning och att de är i gott skick före och efter rengöring. Nedan är en lista med de desinfektionsämnen som Kanmed rekommenderar. Överdriven rengöring kan eventuellt förkorta livslängden för vissa detaljer. Kontakta Kanmed om du har frågor. Sargarna är gjorda i miljövänlig PET plast, ett material som tål alla kända rengöring och desinfektionsmedel. Använd inte lösningsmedel som till exempel acetone.

Rengöring: Använd tvål och vatten.

Desinfektion: Kanmed BabyBed tål de vanligast förekommande desinfektionsmedel som till exempel torkdukar med Virkon®, Diversey Limpiador Clorado, Clinell wipes, Chlor Clean wipes, Meliseptol® rapid, Dax yt, Terralin®, Dsimozon® pur, perform® DES +45 och liknande. Vid osäkerhet, prova på en undanskymd yta eller kontakta Kanmed.

DETALJINFORMATION

5.1 Rengöring



Använd väl urvridna trasor. OBSERVERA: Kanmed BabyBed får under inga omständigheter avspolas. Använd inte desinfektionskammare.

5.2 Sängbaljan

Sängbaljan kan lyftas ut för att förenkla rengöring. Då kommer man också åt sängplattformen.

5.3 Rengöring av Sargarna

Så tar du bort sargarna:
Pressa/skjut de röda stoppklossarna inåt mot mitten.
Nu kan sargen dras rakt upp.
Tvätta **inte** sargarna i en diskmaskin.
Använd inte trasor eller medel som kan repa.



5.4 Sätta sargarna tillbaka på sängen

För in sargarna spåren och för röda låsknappen utåt. Den vikta övre delen på sargen skall vara vänd utåt.

5.5 Förvaringslådor och lock

Förvaringslådor och lock görs rena på samma sätt som övriga sängen.

5.6 Madrass

Rengörs som resten av sängen.

5.8 Tält

Se etiketten för tvätt instruktion.

Om tältet behöver extra rengöring kan det tvättas i 90°C. Kan resultera i att det krymper och slits ut tidigare.

6 Periodiska kontroller innan användning

Allmänt

Kontrollera att alla delar är felfria och inte uppvisar sprickor eller liknande. Byt delar som inte är i bra skick.

Årlig kontroll av tekniker behövs – se teknisk sektion.

Rekommenderade kontroller innan användning	Utförs av	Intervall	Ytterligare information
Sargarnas funktion	Användare	Vid varje ny användning	Kontrollera att sargarna kan höjas och sänkas utan problem och att de fastnar i översta läget.
Lutning	Användare	Vid varje ny användning	Kontrollera att lutningen går lätt och ljudlöst och att den fastnar rejält i önskat läge.
Kablar och kontakter	Användare	Varje dag	Kontrollera att de är oskadda.
Stabilitet och integritet	Användare	Varje dag	Kontrollera att sängen är i bra skick, stabil och att alla delar fungerar korrekt.
Kanmed BabyWarmer	Användare		Se Kanmed BabyWarmer bruksanvisning.
Hjul och bromsar	Användare	Före användning	Måste sitta fast och bromsa

7 Felsökning

Symtom	Möjligt fel	Åtgärd
Pelaren rör sig inte eller inte som förväntat. (Icke för BB300, 301 och BB400F, 401F)	Ingen ström	Kontrollera kablar och att det finns ström i nätuttag.
	Något blockerar rörelsen	Kontrollera att inga hinder finns
	Elektriskt fel	Teknisk service
	Fotpedal felaktig eller kabel inte ansluten.	Teknisk service
Sängen kan inte luta som vanligt. Den fastnar i vissa positioner. Den stannar inte kvar i vald lutning.	Vajerreglaget felaktigt eller måste justeras.	Teknisk service
	Något blockerar. Gasfjäder trasig (osannolikt)	Kontrollera att inget hinder finns
Sängen känns ostabil	Lösa skruvar eller hjul.	Teknisk service
Höjdändringar orsakar ovanligt ljud.	Pelare felaktig	Teknisk service
Sargerna rör sig trögt	Antagligen felmonterade,	Sätt dem rätt

8 Tekniska data

	BB100/101Standard BB300/301 Fasthöjd		BB400/401 Tvilling BB400F/401F Fast höjd tvilling	
Yttermått	Med rails L 850mm, B 630mm	Utan rails L 830mm, B 530mm	Med rails L 950mm, B 800mm	Utan rails L 930mm, B 700mm
Sängbalja Innermått	L 690mm, B 465mm, H 900mm Material PP		L 765mm, B 640mm, H900mm Material PP	
Höjd sängbotten över golvytan	Min 78 cm Max 108 cm Fast höjd är 80 cm Om du valt 9,5 cm dubbla hjul, blir alla sängar 4 cm lägre			
Sarghöjd	Ca 24 cm över sängbotten.			
Vikt	Ca 46 kg Fast höjd ca 36 kg		Ca 52kg Fast höjd ca 42 kg	
Hjulbas	64 cm x 87 cm			
Hjul	Diameter 125mm bromsade eller 9,5 cm dubbla hjul med broms.			
Lutning	Ca 17°. Tillval +/- 17°(Trendelenburg)			
Madrass	Skum med överdrag			
Tält	Tvättbart 60°C (90°C) se etikett.			
Förvaringslåda	L320mm B330mm H120mm, Lock 320x330mm			
Färger	Unisex ljusblå för alla plastdetaljer. Hjul och metalldelar ljusgrå.			
Nätspänning BB100/400	230V 50Hz / 60 Hz or 115V 60Hz 150VA			
Säkring BB100/400	2xT6,3A 230V, Byt endast till säkringar av samma typ.			
Strömuttaget på pelaren: Max 300W				
Skyddsklass BB100/400: Class I				

Produktförändringar VARNING	All modifiering av Kanmed BabyBed inkluderat tillbehör är inte tillåtet utan Kanmeds skriftliga medgivande och kan frånta Kanmed från allt produktansvar.
Skapa system	Om någon ansluter Kanmed BabyBed till andra systems nätuttag kan denna ha skapat ett så kallat system enligt IEC 60601-1 sektion 16, då måste denna person vara kvalificerad att utvärdera eventuella konsekvenser som kan skada patient, användare eller utrustning.
Förväntat livslängd	Kanmed garanterar en säker livstid på 10 år från den dagen produkten tas i bruk. Detta är under förutsättning att produkten har underhållits enligt bruksanvisningen och tekniska manualen och att den inte har modifierats på något sätt.

Produkten är CE-märkt.

Tillåten omgivningsmiljö

I bruk: +10 till + 40°C, <85% RH

Transport: -20 to +60°C, icke kondenserande.

Lagring: +10 to +40°C, icke kondenserande.

Lufttryck: 70 to 106 kPa

9 Service & Underhåll

Observera: Alla reservdelar som skall användas för reparationer skall komma från Kanmed. Användandet av "Icke Kanmed delar" frångår automatiskt Kanmed från produktansvar. Service och reparationer skall utföras av kompetent utbildat teknisk personal. Utför inga justeringar eller reparationer med patient i sängen.

9.1 Årliga kontroller / underhåll

Kontrollera följande minst en gång per år.

- Alla kablar och kontakter är felfria
- Alla sarger är hela.
- Kontrollera hörnen – plasten är felfri och skruvarna åtdragna? Observera att hörnen är monterade med speciell skruv för plast. Art nr 700-0880
- Om sängens hörn har grå styrskenor för sargarna skall sängen uppgraderas. Kontakta Kanmed.
- Kontrollera att sargarna är lätta att lyfta upp och ned.
- Kontrollera att fotpedalen aktiverar höjdjusteringen utan fördröjning, att sängen rör sig upp och ned utan oljud och att kablarna är hela. Är etiketten hel och läsbar?
- Kontrollera lutningsfunktionen. Ljudlös. Sängen låser sig hårt när knappen släpps. Har höjdjusteringen en mekanisk kabel finns möjlighet att uppgradera till ett hydrauliskt kitt.
- Kontrollera att hjulen sitter ordentligt fast mot underredet, att de rullar lätt och tyst och att bromsfunktionen är ok.
- Kontrollera alla skruv och bultar. Speciellt de som håller fast pelaren mot underredet och sängplattformen mot pelaren. Även gasfjäders skruv skall vara hårt åtdragen.
- Kontrollera sängbaljans etiketter och alla andra etiketter.

Service

Observera

Ta alltid bort nätsladden vid service.

Utför fullständig funktionskontroll efter reparation

9.2 Justering av lutningsfunktionen / Gasfjädern

Hydraulisk justering.

(Om sängen har en vajerbaserad utlösningmekanism, se tidigare versioner av sängmanualen eller uppgradera sängen till det hydrauliska kittet som är i stort sett underhållsfritt.)

Genom att trycka på den svarta knappen trycks utlösningsspinnen, som sitter i toppen på gasfjädern, ned av en kolv i utlösningshuvudet.

Korrekt avstånd mellan kolven och pinnen avgör funktionen. Är gasfjädern för långt inskruvat i utlösningshuvudet är kolven hela tiden utlöst och är den för kort inskruvat är den låst hela tiden.

Ta bort gasfjädern från beslaget mot pelaren. Lossa låsskruven. Se bild.

Lutning låst eller trög: Vrid gasfjädern ett varv medurs, (skruva in), och fäst den löst mot pelaren igen. Kontrollera att sängplattformen rör sig lätt och låser sig hårt när knappen släpps. Fortfarande trög? Vrid ett halvt eller helt varv till.

Lutningen låser ej: Vrid moturs (skruva ut) och testa att det rör sig lätt och låser hårt.

Gör ett sista test och dra därefter åt bulten mot pelarbeslaget, hårt, och låsskruven lagom hårt.

9.2.1 Begränsa lutningsvinkeln

Lutningen kan begränsas genom att flytta beslaget på pelaren nedåt. Ett kitt finns om man vill ha Trendelenburg läge, +/- 17°.



9.3 Byta eller justera hörnor.

Se reservdelslistan för artikelnummer. Hörnen på sängen fastsätts med 2 specialskruv från undersidan. Hålen i sängplattformen är långsmala för att kunna justera hörnen så att man får eventuella sidoskenor att sitta tätt och att sargerna kan röra sig korrekt.

Använd inga andra skruvar än Kanmed art nr 700-0880 eftersom andra skruv inte är testade för hållfasthet i plast.

9.4 Montera eller justera förvaringslådor eller hyllor.

För att ta bort plastremsan och montera ny hylla måste man lossa den nedra plastringen som sitter runt pelaren genom att pressa den nedåt. Behövs i regel inga verktyg.

Höj upp sängen minst 10 cm. Ta bort skruven från hyllan och svarta plastremsan.

För in eller flytta hyllan och skruva fast den i nya positionen. Dra inte åt för hårt då det är M4 skruv. Skär till plastremarna så de passar snyggt in och banka dem på plats.

Kontrollera att främre sargen kan sänkas helt ned och tänk på utrymmet för en BW3 kontrollenhet under sängen. Plastremar kan fås av Kanmed.

9.5 Byta fotpedal Pedal eller flytta den till andra sidan.

Lägg sängen försiktigt på sidan. Koppla bort kontakten och skruva loss fotpedalen. Montera den nya pedalen och kontrollera funktionen.

För att flytta fotpedalen till andra sidan, lossa de 2 skruv som håller fotpedalen och montera den på andra sidan. Dra åt skruvarna hårt.

9.5.1 Montera en extra fotpedal eller en pedal fram.

Kontakta Kanmed för nödvändiga delar och instruktion.

9.6 Byte av pelare

Byte av pelaren är ett rätt avancerat jobb och kräver att man är händig. Alternativt – få en offert från Kanmed på jobbet.

Höj pelaren minst 5 cm om det går.

Ta bort nätsladden

Ta bort sarger och sängbalja mm.

Ta bort tillbehör på pelaren. Tryck plastringen i botten ned och ta vara på pinnbultarna. Går det inte, får du köpa nya pinnbultar. Ta bort plastremarna.

Ta bort gasfjädern, dennas hållare och plastremarna.

Ta bort bultarna som håller bäddplattformen. Observera jordkabeln och ta bort den när bäddplattformen är lös. Bultarna kan sitta hårt. Använd kvalitetsverktyg.

Ta bort bultarna som håller plattan för bäddplattformen. Observera jordkabel på undersidan.

Ta bort anslutning till fotpedalen.

Vänd hela upp och ned.

Ta bort jordpotentialsladden och stiftet. (enbart äldre modeller). Lossa bultarna som håller pelaren och fotpedalen. Var rädd om jordkabeln.

För att montera nya pelaren följs instruktionerna ovan i omvänd ordning.

Gör en full funktions och säkerhetstest när allt är klart.

Ring Kanmed om du behöver hjälp.

10 Tillbehör / reservdelar

Artikel nr	Produkt	Pris	Beskrivning
BB112	BabyWarmer hållare under säng	400	Kitet inkluderar en komplett instruktion och en 7 mm metall borr.
800-0116	Sarg bak BB101/BB301	830	Höjd 25 cm. säng utan sidoskenor/rails Spårad för slangar.
800-0117	Sarg bak BB401/BB401F	900	Höjd 29 cm. Säng utan sidoskonor/railsSpårad för slangar.
800-0118	Sarg bak BB100/BB300	830	Höjd 25 cm. Spårad för slangar.
800-0119	Sarg bak BB400/BB400F	900	Höjd 29 cm. Spårad för slangar.
800-0010	Sarg bak BB100/BB300	830	Höjd 29 cm, spårad för slangar
800-0105	Sarg bak BB101/BB301	830	Höjd 25, för säng utan rails
800-0042	Sarg bak BB400/BB400F	900	Höjd 29 cm, spårad för slangar
800-0109	Sarg bak BB401/BB401F	900	Höjd 25, för säng utan rails
800-0077	Sarg hö/vä BB100/BB300	900	Höjd 29 cm
800-0101	Sarg hö/vä BB101/BB301	900	Höjd 25, för säng utan rails
800-0079	Sarg hö/vä BB400/BB400F	910	Höjd 29 cm
800-0107	Sarg hö/vä BB401/BB401F	910	Höjd 25, för säng utan rails
800-0076	Sarg front BB100/BB300	785	Höjd 29 cm
800-0100	Sarg front BB101/BB301	785	Höjd 25, för säng utan rails
800-0078	Sarg front BB400/BB400F	820	Höjd 29 cm
800-0108	Sarg front BB401/BB401F	820	Höjd 25, för säng utan rails
800-0072	Låsknapp röd	40	Set om 2 st
800-0023	Rail front/bak BB100/BB300	175	Längd 40 cm
800-0022	Rail sida BB100/BB300	195	Längd 62 cm
800-0044	Rail front/bak BB400/BB400F	190	Längd 57,7 cm
800-0045	Rail sida BB400/BB400F	230	Längd 72,3 cm
800-0110	Hörnhandtag för BB100-BB400	530	Inkl 2 skruvar. För alla sängmodeller med rails (utan gråa guides)
800-0098	Hörna BB101-401	495	Inkl 2 skruvar. För sängar utan sidorails Ny 2017
700-0880	Skruvar för hörnhandtag	5	Använd endast dessa för plasthörn
800-0004	Sängbalja BB100/BB300	625	Även för BB101/BB301
800-0041	Sängbalja BB400/BB400F	920	Även för BB401/BB401F
800-0002	Förvaringslåda	750	Till alla modeller
800-0013	Hållare till förvaringslåda	760	Inkl. set med bultar och skruvar
800-0001	Lock till förvaringslåda	400	Till alla modeller
800-0003	Hjulkåpa	170	Till alla modeller
800-0501	Fotpedal	1 035	Med kabel och etikett, inkluderar inte konsollen
800-0029	Stålpinne för montering på	30	Dia 7 mm. L 30 mm Skruv M5. Inkl. skruv.
700-0874	Hjul låsbart	345	Standard på alla sängar
700-0884	Dubbelhjul 95 mm låsbart	460	Tillval. 200 kr/st vid order av ny säng
800-0048	Electrical pelare 230V	7 800	För BB100 - 401F sängar endast
800-0526	Electrical pelare 115 V	7 900	För BB100 - 401F sängar endast
800-0506	Gasfjäder	1 090	Standard +17° tilt
BB172	Hydrauliskt tiltkit	1 380	Includes release hydraulisk mekanism, knapp, konsoll och muttrar. För uppgradering från mekanisk tilt.
800-0519	Hydraulisk utlösaresmekanism	875	För utbyta av felaktig
800-0528	Knapp för tiltfunktionen	140	Förpackning om 5. Måste säkras med Lock-Tite lim
700-0879	O-ring för förvaringslåda	50	
800-0301	Fasthöjdsplare (530mm)	2 300	
800-0530	Metallhylla 33x33x3cm	1 060	Ink. Konsoll, fäste för pelare och skruvar

OBSERVERA: Andra reservdelar och tillbehör finns.

Kontrollera med Kanmed eller på www.kanmed.se

Där finner du även senaste versionen av bruksanvisningen.

11 Garanti

Kanmed garanterar att BabyBed är felfri under en period av **5 år** från inköpsdatum om inte annat avtalats skriftligt. Garantierna täcker inte plastdetaljer så som sargar, hörn samt madrasser och tält med mera. Kanmeds enda åtaganden vid fel inom garantiperioden är att efter eget beslut:

- Reparera utrustningen med nya eller utbytesdelar
- Byta utrustningen eller delar av den mot likvärdig utrustning
- Ta tillbaka utrustningen mot återbetalning

Garantin gäller inte om utrustningen:

- Har modifierats, justerats eller reparerats utan Kanmeds medgivande
- Har modifierats, justerats eller reparerats på annat sätt än enligt Kanmeds skrivna anvisningar
- Har använts felaktigt, missköts eller på annat sätt skadats

Denna garanti gäller enbart om ett fel som uppträder inom garantiperioden omedelbart skriftligt anmäls till Kanmed. Kanmed tar inte på sig ansvar för skador som uppkommer p.g.a. avsteg från garantibestämmelser, felaktig användning, otillåtna modifieringar, avsteg från vedertagna säkerhetsåtgärder eller annan försumlighet.

12 EMC Information

Kanmed BabyBed uppfyller tillämpliga delar av standard IEC 60601-1-2:2007 Electromagnetic compatibility (EMC).

Kanmed BabyBed skall användas i sjukhusmiljö men inte tätt intill Diatermiutrustning eller MR kameror.

WARNING: Användande av kablar eller tillbehör som inte är specificerade av kanmed kan resultera i ökad elektromagnetisk utstrålning eller minskad immunitet vilket eventuellt kan påverka funktionen.

WARNING: Bärbara utrustningar som utstrålar radiosignaler som mobiltelefoner, modem eller liknande skall inte användas närmare än 30 cm från utrustningen då detta eventuellt kan påverka funktionen.


OBSERVERA: Utstrålad energi från denna utrustning gör den lämplig för användning i industriell eller sjukhusmiljö (CISPR 11 class A). Om den används i hemmaliknande miljö finns det en risk att den inte är tillräckligt skyddad mot påstrålade radiosignaler. Användaren får i så fall flytta utrustningen.

För ytterligare information om EMC uppfyllande med den specificerade standarden, test nivåer, mm; var vänlig kontakta Kanmed

13 Skrotning



När Kanmed BabyBed skall skrotas skall den lämnas för återvinning enligt EU 2002/96/EC (WEEE) direktivet om tillämpligt.



Gårdsfogdevägen 18B
SE-168 67 BROMMA – Stockholm
Sweden

Telephone +46 8 56 48 06 30

E-Mail: info@kanmed.se
Home page: www.kanmed.se



Kanmed AB

Gardsfogdevägen 18 B
16867 Bromma

E-Mail info@kanmed.se

Telefon +46 85 64 80 630